

Mastervolt BattMan Pro



Batteriemonitor

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Mastervolt](#)

Beschreibung

Ein erschwinglicher Batteriemonitor, der genau das macht, was seine Bestimmung ist: die Bereitstellung wichtiger Informationen über den Status Ihrer Batteriebank unter allen Umständen. Darüber hinaus warnt er Sie, wenn Ihre Batteriebank leer ist. Zeigt auch die verbleibende Zeit an, bis Ihre Batterie wieder geladen werden muss, und speichert die historischen Daten.

Merkmale:

- Batteriemonitor
- 12/24 V Gleichstrom mit großem, spritzwassergeschütztem Display (IP65) und Energiezähler
- Zeigt die verbleibende Zeit und spezielle Batteriestatus-Ereignisse an.

Allgemeine Spezifikationen:

- Anzahl der Batterieausgänge: 2; Service (völlig) & Start (Spannung)
- Display/Anzeige: Spannung, Strom, Amperestunden, verbleibende Zeit, Batteriekapazität in %, spezielle Batteriestatus-Ereignisse
- Sprachanzeige: universal
- Abmessungen (HxBxT): Ø 64/79 mm
- Abmessungen Shunt (HxBxT): M8 - 87 x 45 x 35 mm
- Einbautiefe mit/ohne Abdeckung: Ø 52/79 mm
- Gewicht: 0,15 kg

Technische Spezifikationen:

- Max. Ah-Kapazität: 9999 Ah
- Lieferspannung: 9-35 V
- Spannungsspektrum: 0-35 V
- Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus): 8 mA/12 V, 6 mA/24 V
- Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein): 30 mA/12 V, 18 mA/24 V
- Spannungsauflösung: 0,01 V

- Genauigkeit der Spannung: $\pm 0.3\%$
- Shunt-Spezifikation: 500 A/50 mV (Service Set)
- Bereich der Strommessung: 0-500 A (optional 900 A/50 mV)
- Genauigkeit der Strom: $\pm 0,4 \%$
- Batterie-Alarmkontakt: ja, potentialfrei
- Anzeige der verbleibenden Zeit: ja
- Historische Daten: ja
- MasterBus-Kompatibilität: nein
- Anschlusskabel (6-adrig) notwendig: ja
- Modulares Kabel notwendig: nein